



MFP energiatakarékos és
alaphelyzeti beállításai

PRIMON 6.0

NYOMTATÁS-KÖVETŐ ÉS VEZÉRLŐ
RENDSZER

AZ MFP ENERGIATAKARÉKOS ÉS ALAPHELYZETI BEÁLLÍTÁSAI

Az alábbi beállításokat üzembe helyezés alkalmával állítsuk is be, amennyiben IWS-es felületet kap!

Service módban

- › System 2 → DPSW 157 02-re kell beállítani
- › System 1 → Sleep On/Off Choice Settings Permit

Felügyeleti módban

System settings → Power supply / Power Save settings → Power Save Settings

- › Low Power Mode Settings 240
- › Sleep Mode Settings Off
- › Power Key Settings Power Save
- › Power Save Settings Sleep
- › Enter Power Save Mode Normal
- › Power Consumption in Sleep Mode Disabled

System Settings → Reset Settings → System Auto Reset

- › Web Browser Off

System Settings → Reset Settings → Auto Reset

- › Web Browser No



COLORSPECTRUM KFT

1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Tel.: +36 1 303-9009

Fax: +36 1 210-1482

E-mail: info@printmonitoring.com

www.printmonitoring.com